

ACCESORII · CUTIE DE BARE DC SRNE DCB

Cutie Bare Colectoare DC SRNE SR-DCB-2 – 300A, Paralelare Baterii/ Invertoare

Cod produs (SKU): **SR-DCB-2**

Cutie de bare colectoare DC SRNE SR-DCB-2 permite conectarea în paralel a bateriilor de joasă tensiune și a invertoarelor, cu curenți de până la 300 A, reducând rezistența liniilor și uniformizând curenții între ramuri.

Utilă pentru extinderea capacității de stocare și a puterii sistemului.

Avantaje

Baterii în paralel

Conectarea bateriilor în paralel pentru creșterea capacității.

Extindere

Extindere convenabilă a capacității și prelungirea autonomiei sistemului de stocare.

Invertoare în paralel

Conectarea invertoarelor în paralel pentru creșterea puterii.

Rezistență redusă

Reduce rezistența liniilor de putere și uniformizează curenții din circuit.

Specificații tehnice – SR-DCB-2

Date principale

Plajă de tensiune	≤60V
Curent DC maxim	300A
Putere maximă	15.36kW
Înterupător DC	400A
Număr de borne	4+4

Date generale

Greutate	3.2kg
Dimensiuni	270*183*106mm
Grad de protecție	IP30
Tip răcire	Naturală
Temperatură ambientală de funcționare	-30°C~+60°C

Temperatură de depozitare	-40°C~+80°C
Altitudine	Sub 3000 m
Tip montaj	Montaj pe perete

Modele din aceeași serie

Model	SR-DCB-1	SR-DCB-2
Curent DC maxim	800A	300A
Greutate	4.5kg	3.2kg
Dimensiuni	353*328*115mm	270*183*106mm

Documentație

Fișa tehnică originală (EN): [SRNE_DCB Series_300~800A_Low Voltage Battery Busbar Box_Datasheet_V1.1](#)

Manual de utilizare (EN): [SRNE_DCB Series_DC Busbar Box_User Manual_V1.1](#)

Pagina produsului: echarged.ro/products/cutie-bare-colectoare-dc-srne-sr-dcb-2-300a-paralelare-baterii-invertoare

Sursa datelor: SRNE Solar Co., Ltd. – fișa tehnică oficială (EN); traducere și adaptare eCharged. Producătorul poate modifica specificațiile fără notificare prealabilă; în caz de neconcordanță, prevalează documentația originală SRNE. Valorile sunt exprimate conform fișei originale (separator zecimal „.”).